Datum: 901110	Modell:	Ersetzt:
Signatur: LBC	Gegenstand: Fehlersuchplan VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Relais	Von der Fahrgestellnr.: 2001 Bis zur Fahrgestellnr.: 3005

Dieser Fehlersuchplan verweist auf den Schaltplan 7/2 Nr. 2.0.

Fehler der VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Relais

1
Zündung einschalten. Zieht Kompoundrelais K2 (Klick), wenn Fahrpedal getreten wird?
Ja — Nein → 7

7
Fehler im Sicherheitssystem der Motorsteuerung. Sehen Sie Fehlersuchplan 7/1 Nr. 11.0.

2
VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter nach oben (vorwärts) schalten.
Schalten VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Relais, wenn Fahrpedal getreten wird?
Ja — Nein → 10

10
VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter nach unter (rückwärts) schalten.
Schalten VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Relais, wenn Fahrpedal getreten wird?
Ja — Nein → 14

14
Umseitig fortgesetzt

3
VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter nach unten (rückwärts) schalten.
Schalten VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Relais, wenn Fahrpedal getreten wird?
Ja — Nein → 8

8
Fehler der Diode auf Relais KB1 oder KB2, oder BL-BR-Leitung zum Stecker J5-8 auf Motorsteuerung.

11
Fehler der Diode auf Relais KF1 oder KF2, oder GE-BR-Leitung zum Stecker J5-7 auf Motorsteuerung.

4
Fährt das mini-el rückwärts, wenn Fahrpedal getreten wird?
Ja — Nein → 12

12
Stecker J34 (RT- und GE-Leitung auf Chopper) abnehmen. Zwischen RE- und GE-Leitung Ohm messen. Fahrpedal auf und ab bewegen.
Gibt es zwischen 0 und 5 Kohm?
Ja — Nein → 15

15
Fehler des Fahrpedalpotentiometers. Sehen Sie Fehlersuchplan 7/1 Nr. 14.0.

5
VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter nach oben (vorwärts) schalten.
Fährt das mini-el vorwärts, wenn Fahrpedal getreten wird?
Ja — Nein → 9

6
Dieser Fehlersucheplan kann zum Einkreisen des Fehlers nicht verwendet werden.

9
Fehler vom KF1 oder KF2, oder GE-BR-Leitung zum Stecker J5-7 auf Motorsteuerung.

13
Fehler vom KB1 oder KB2, oder BL-BR-Leitung zum Stecker J5-8 auf Motorsteuerung.

Datum: 901110	Modell:	Ersetzt:
	Gegenstand: Fehlersuchplan VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Relais	Von der Fahrgestellnr.: 2001
Signatur: LBC		Bis zur Fahrgestellnr.: 3005

